

ضوء محمول باليد بقوة 5 مليون شمعة – 100 وات هالوجين – سبوت و فلو كومبو – عدسة 7 بوصة و حبل 16 قم



قطعة # HL-85

الضوء الخفيف الوزن، قوي البنية، مديع الحمل Magnalight يعمل على طاقة 12 فولت او 24 فولت. يمكن استخدام كسبوت او فلود و يمكن الاختيار بين عدستين بقياسين 5 بوصة او 7 بوصة و حبل كهربائي بطول 16 قدم و فيش لولاعة السجائر يمكن وصله داخل السيارة. اما اللبنة فهي طويلة الامد بحجم 100 وات.

اما عاكس النور و تركيبية العدسة ينتيجان و مبيض سبوت, على طول 900 قدم مما يوازي تقريباً 5 مليون شمعة. ملحق بكفالة لمدة 3 سنوات. الضوء مثالي للصيد ولمهمات الامن و الاستكشاف.

المميزات الاخرة:

- المسكة و غطاء اللبنة مصنوعان من نيلون مقاوم للصدمات
- الاسلاك والموصلات مبنية بدقة و بساطة
- اسلاك اللبنة المصنوعة من التنغستن مصممة لللبنة لغاية 4500 ساعة بينها تنتج 15 مليون شمعة
- العدسة المقاوم للصدمات مصنوعة من البوليكربونات خفيفة الوزن كما وانه مقاومة الحرارة
- عكس النور بالتصميم الفريد يعكس النور بتركيز و بفعالية
- اكثر من 90% من النور المنتج يعكس بتركيز
- يمكن للمستخدم يدم راس اللبنة و منيظ النور من عريض فلود الى مركز سبوت
- ينحل الراس على اكمل البرم
- مما يمكن استخدام اللبنة عند الضرورة
- المواد المستخدمة لصناعة اللبنة مقاومة لل UV للمياه الصدمات والمواد الكيميائية

قياسات لوكس: في الوضعية فلود

- على العدسة: 115,100

**Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM**

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)

- على 10 قدم: 1890
- على 15 قدم: 1188
- حرارة العدسة: F 165
- حرارة الراس: F 108

**قياسات لوكس: في الوضعية سبوت**

- على العدسة: 155,000
- على 10 قدم: 26,000
- على 15 قدم: 9190
- حرارة العدسة: F 165
- حرارة الراس: F 108

[www.magnalight.com](http://www.magnalight.com)



**الابعاد**

- الوزن: 13 اوقية
- طول المسكة: 4.5 بوصة
- عرض المسكة: 1.5 بوصة
- سماكة المسكة: 5/8 بوصة

**السلك**

- يشحن مع سلك طول 16 قدم

## Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)

- كما بشحن مع اسلاك قوية الغلاف, موصولة باطرافها مملحقات اختيارية كفيش ولاعة السجائر, فيش للبطارية وصلات NATO
- يفصل السلك بواسطة موصل ضد المياه, ينكن حله او ربطه بسهولة تامة

### ركيزة

يمكن تعليق او تثبيت الضوء بتركيبه على قاعدة مغناطسية مثل موديل MM2 و MM5

### التعديلات الحديثة

فيش ولاعة الجائر استبدلات بفيشة صنع الولايات المتحدة تاليد والقاطع الكهربائي من 15 امبير يسع تماماً في الفيش على الكثير من الفيش الاسيوي.

### التكوين

الضوء يسحب 4.8 امبير من الطاقة عند التشغيل و لمدة 60 ساعة وبعدها يجر 3.3 امبير من الطاقة. يمكن اختيار تشغيله من 12 الى 32 فولت DC كما وانه يمكن استخدام على بطارية السيارة او الاليات العسكرية دون تعديل الاسلاك ياتي عدسات 5 او 7 بوصة: عدسة 5 بوصة تضيق الوميض سيوت و عدسة 7 بوصة توسع الوميض فلود. ضوء سيوت محمول يدوياً, 5 نليون شمعة قابل الاعداد اشحن 100 وات هالوجين, سيوت\فلود 5\7 بوصة عدسة.





**Larson Electronics LLC WWW.MAGNALIGHT.COM**

9419 E US HWY 75, Kemp, TX 75143 - P: 903-498-3363 F: 903-498-3364 E: [sales@magnalight.com](mailto:sales@magnalight.com)



<http://www.magnalight.com/p-147-5-million-candlepower-handheld-spotlight--100-watt-halogen--spot-flood-combo--7-lens-16-cord.aspx>